



## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Данная инструкция разработана на основании правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03 и является обязательной для исполнения всеми работниками МКУ ДО ЦВР «Патриот».
2. Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности влечёт административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3. На каждом объекте должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре, а также разработаны инструкции по пожарной безопасности.
4. Все работники магазина должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа (1 раз в квартал). Данные о прохождении противопожарного инструктажа заносятся в журнал произвольной формы, заведённый на объекте.
5. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на объектах несут лица уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители, должностные лица предприятий, арендаторы и лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.
6. Лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности обязаны обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований Государственных инспекторов по пожарному надзору и их уполномоченных лиц.
7. На объекте должен быть определён соответствующий противопожарный режим:
  - установлен порядок уборки горючих отходов;
  - определён порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара;
  - определены места для курения вне помещений на территории.
8. В помещениях МКУ ДО ЦВР «Патриот» запрещается:
  - проводить огневые работы во время нахождения посетителей в помещениях.
9. На проведение сварочных и других огневых работ должен быть выписан наряд-допуск, который оформляется только в органах Государственной противопожарной службы Абинского района (ОГПН г. Абинска).
10. Продукция, подлежащая обязательной сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации /согласно действующего законодательства/ должна иметь соответствующие сертификаты.

## СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЙ, ТЕРРИТОРИИ

1. Перепланировка помещений, изменение их функционального назначения, установка нового технологического оборудования должны быть согласованы с органами Государственной противопожарной службы Абинского района (ОГПН г. Абинск).
2. Территория и помещения должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и т. п. Не допускается хранение горючих отходов,

- материалов, упаковок, тары на путях эвакуации. Они должны храниться в специально отведённых для это местах и вывозиться по мере их накопления.
3. Подъезды к зданию должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега.
  4. Курение в помещениях не допускается, место для курения должно быть определено за пределами здания и обозначено соответствующим указателем.
  5. Разведение костров, сжигание отходов и тары допускается на расстоянии не менее 50 метров от здания и должно производиться под контролем.
  6. Территория должна иметь наружное освещение достаточное для быстрого нахождения входов в здание.

### **СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ**

1. Системы пожарной автоматики должны всегда находиться в исправном состоянии.
2. Монтаж и обслуживание систем ППА проводится только лицензированной организацией по договору.

### **ПУТИ ЭВАКУАЦИИ**

1. Все двери эвакуационных выходов в здании должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании людей в помещениях двери могут закрываться лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.
2. В помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
  - загромождать проходы и коридоры оборудованием, различными материалами и т. п., а также забивать двери эвакуационных выходов;
  - устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды любой конструкции, хранение любого инвентаря и материалов.

### **ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ**

1. Монтаж и эксплуатация электроустановок и электротехнических изделий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе Правилами устройства электроустановок /ПУЭ-86/, правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей /ПЭЭП/, правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей /ПТБ/ ).
2. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, которые по окончании рабочего времени закрываются, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться только дежурное освещение, установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарная и охранно-пожарная сигнализация, а также электроустановки и

электротехнические изделия, работа которых обусловлена их функциональным назначением.

### 3. При эксплуатации электроустановок **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям/инструкциям предприятий изготовителей, или имеющие неисправности способные привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией;
  - пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками, другими электрическими изделиями;
  - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками /рассеивателями/;
  - применять нестандартные/самодельные электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
  - оставлять без присмотра включённые в сеть электронагревательные приборы;
  - размещать у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
3. При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с периодичностью не реже 1 раза в 3 года должен производиться замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, результаты замера оформляются соответствующим актом (технический отчет с протоколами).
4. Эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

### **ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ**

1. Помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения /огнетушителями/, согласно норм пожарной безопасности и содержаться в соответствии с паспортными данными на них.
2. Работники обязаны знать правила пользования первичными средствами пожаротушения /огнетушителями/.
3. Огнетушители следует размещать таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т. п.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара.
4. Огнетушители должны быть закреплены на специальных кронштейнах, так чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.
5. Высота размещения верхней части огнетушителей должна быть не более 1,5 метра от уровня пола помещения.

6. Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.
7. Запрещается применять углекислотные огнетушители для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ.
8. Срок перезарядки углекислотных огнетушителей происходит 1 раз в 5 лет, кроме того огнетушитель 1 раз в год испытывается взвешиванием о чём в паспорте на огнетушитель делается соответствующая запись.
9. Запрещается:
  - ✓ Эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе;
  - ✓ Наносить удары по огнетушителю;
  - ✓ Использовать открытый огонь или другие источники зажигания вблизи мест размещения огнетушителей.

### Порядок действий при пожаре

1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) обязан:
  - ✓ Немедленно сообщить об этом по телефону: 01, 5-15-30 в ЕДДС Абинского района или по сотовому телефону 8-250-01 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
  - ✓ Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
2. Руководитель объекта (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, обязан :
  - ✓ Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
  - ✓ В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
  - ✓ При необходимости отключить электроэнергию, остановить работу устройств, агрегатов, аппаратов и выполнить другие мероприятия способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений здания;
  - ✓ Прекратить все работы в помещениях кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
  - ✓ Сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и проведения связанных с ним первоочередным аварийно-спасательных работ, всю необходимую информацию необходимую для скорейшей ликвидации пожара;
  - ✓ Удалить за пределы опасной зоны всех работников не участвующих в тушении пожара;
  - ✓ Осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;



